

## modeX Transmitter



modeX Transmitter är en stationär sändare (168–218 MHz) som överför signalen från modeX-systemet direkt till portabla FM-mottagare (minimottagare i hörapparat eller på halsslinga).

## Sändare - modeX Transmitter

- ▶ **Förbättrad signalöverföring**  
För ökad kvalitet i signalöverföringen till hörapparatmottagaren.
- ▶ **Optimerad signalöverföring**  
Möjlighet att använda dipolantenn på koaxial-kabel som ger minimalt med brus i hörapparat.
- ▶ **Frekvensomfång**  
Samma frekvenser och frekvensområde som övriga modeX-produkter.
- ▶ **Power (uteffekt)**  
Välj mellan Normal eller Low.
- ▶ **Utrymmesbesparande montage**  
Kan monteras ovanpå modeX Receiver.

## Tekniska data

SÄNDARE, MODEX TRANSMITTER, ART.NR 412 08 53

Typ av sändare .....	PLL-styrd sändare (FM), 168–218 MHz
Audiokontakter .....	3,5 mm out (obalanserad) samt 3,5 mm jack out (obalanserad)
Interface .....	Display på fronten ger all information
Funktioner (läsbara).....	Programmeras direkt på sändaren: Kanalval, Deviation, Line Level, On/off, Power (uteffekt).
Frekvensgång .....	250-20 000 Hz (-3 dB)
Dynamik .....	>50 dBA vid 5 kHz deviation
Distorsion .....	<1,5% THD
Bredd x djup x höjd .....	217 x 100 x 30 mm

## modeX systemöversikt

